

## Ergänzungen zum Bedienungshandbuch bizhub C3300i

Angaben gemäß den Vorgaben des Blauen Engels nach DE-UZ 219 - gilt nur für Deutschland. Der Konica Minolta bizhub C3300i ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel nach der DE-UZ 219 ausgezeichnet. Für das Bedienungshandbuch gelten folgende Ergänzungen:

### Leistungsaufnahme und Schaltzeiten:

Symbol des Schalters/ Tasters	Betriebszustand	Leistungsaufnahme <sup>1</sup> Watt	Aktivierungszeit <sup>2</sup> Minuten	Rückkehrzeit <sup>3</sup> Sekunden
	beim Einschalten	986 <sup>4</sup>		
	im Betrieb (gemittelt) bei 33 Seiten/Min.	390		
	Bereit	41	0	
	Energiesparmodus <sup>5</sup>	40,5	15 (2-60)	3
	Ruhezustand <sup>6</sup>	0,5	15 (2-60)	6
	Ein-/Ausschalter AUS <sup>7</sup>	0,4	Schalterbetätigung	
	Automatische ErP- Abschaltung <sup>8</sup>	0,4	Schalterbetätigung	
	Hauptschalter „Aus“	0,01	Schalterbetätigung	

<sup>1</sup> gemittelte Werte, gemessen ohne Zubehör

<sup>2</sup> Zeit, die nach dem letzten Ausdruck vergeht, bis das Gerät in diesen Zustand schaltet. Angegeben ist der im Werk eingestellte Wert. Falls dieser verändert werden kann, ist in Klammern der Einstellbereich genannt.

<sup>3</sup> Die Rückkehrzeit ist die Zeit, die das Gerät für die Rückkehr in Kopierbereitschaft braucht.

<sup>4</sup> Höchstmögliche Leistungsaufnahme, kurzzeitiger Spitzenwert beim Einschalten.

<sup>5</sup> Energiesparmodus. Bei Erreichen der Aktivierungszeit nach dem letzten Auftrag (Druck) schaltet das Gerät automatisch in diesen Modus (Lampe der Netztaaste leuchtet blau).  
Einstellungen siehe Kurzanleitung S. 4-8, 5-3 und in der HTML-Bedienungsanleitung.

<sup>6</sup> Ruhezustand. Bei Erreichen der Aktivierungszeit nach dem letzten Auftrag (Druck) schaltet das Gerät automatisch in diesen Modus (Lampe der Netztaaste blinkt blau).  
Einstellungen siehe Kurzanleitung S. 4-8, 5-3 und in der HTML-Bedienungsanleitung.

<sup>7</sup> Ein-/Ausschalter AUS. Durch kurzes Drücken der Netztaaste schaltet das Gerät in diesen Modus (Lampe der Netztaaste leuchtet orange). Drücken ist nicht mehr möglich. Der Modus kann nur durch Drücken der Netztaaste verlassen werden.  
Einstellungen siehe Kurzanleitung S. 4-8, 5-3 und in der HTML-Bedienungsanleitung.

<sup>8</sup> Automatische ErP-Abschaltung. Durch Halten der Netztaaste schaltet das Gerät in diesen Modus (Lampe der Netztaaste blinkt orange). Das Gerät kann keine Daten und Drucken ist nicht möglich. Der Modus kann nur durch Drücken der Netztaaste verlassen werden. Einstellungen siehe Kurzanleitung S. 4-8, 5-3 und in der HTML-Bedienungsanleitung.

i HTML-Bedienungsanleitungen sind verfügbar unter: <https://manuals.konicaminolta.eu/konicaminolta>.

**Energieverbrauch:**

Das Gerät ist vom Werk aus so eingestellt dass es Strom sparen kann, d.h. die Einstellungen zum Stromsparen sind aktiviert. Nach Möglichkeit sollten diese Einstellung beibehalten werden. Je nach den Erfordernissen des Benutzers ist es jedoch auch möglich das Gerät anders zu konfigurieren, wobei es sein kann, dass dadurch die Grenzwertkurve des Blauen Engels nicht mehr eingehalten wird.

Rückkehrzeiten, die dem Benutzer als lange vorkommen, tragen zu erhöhtem Stromsparen bei. In jedem Fall erfüllt das Gerät die strengen Anforderungen des Blauen Engels für die Rückkehrzeit.

Höhere Stromersparnis bedeutet längere Rückkehrzeiten. Wird das Gerät so eingestellt, dass es schneller betriebsbereit ist, so führt das in der Regel zu einem höheren Stromverbrauch.

Bei dem Standardnutzungszyklus gemäß ENERGY STAR 3.0/3.1 wird für ein Gerät wie die bizhub C368 folgendes angenommen: Je Arbeitstag 32 Druckaufträge mit jeweils 17 Seiten, einseitig, also 544 Seiten/Tag.

Damit ergibt sich für eine Woche (7-Tage-Woche mit 5 Arbeitstagen zu jeweils 8 Stunden) ein Energieverbrauch von ...0,37 kWh/Woche.

Der Wert wurde bei den genannten Einstellungen (Auslieferungszustand) ermittelt. Die Energiesparzustände und Aktivierungszeiten können vom Benutzer verändert werden und führen dann zu anderen Werten.

Mehrmaliges Aus- und Einschalten des Gerätes am Tag verursacht keinen Schaden am Gerät. Das Gerät kann an ein Datennetz angeschlossen werden. Auch dann gelten die angegebenen Werte.

**Geräuschemissionen:**

Betriebszustand	Schalleistungspegel	
	L <sub>wa</sub>	L <sub>wad</sub> – deklariert*
Betrieb (s/w)	65,3 dB(A)	68,3 dB(A)
Betrieb (Farbe)	65,6 dB(A)	68,6 dB(A)

\* deklariertes Schalleistungspegel gemäß DE-UZ 219

**Druckgeschwindigkeit (bezogen auf DIN-A4):**

Typ: MFP	<input checked="" type="checkbox"/> Monochrom	<input checked="" type="checkbox"/> Farbe
Geschwindigkeit Drucken	33 Seiten / Minute	33 Seiten / Minute
Gemessen gemäß	ISO/IEC 24734	ISO/IEC 24734
Geschwindigkeit Kopieren		
Gemessen gemäß		

**Garantieleistung:** Die Gewährleistung für das Gerät entspricht den gesetzlichen Regelungen, soweit diese zwingend sind. Darüber hinaus kann ein Garantiezeitraum von einem weiteren Jahr oder mehr vereinbart werden.

**Reparatursicherheit und Versorgung mit Verbrauchsmaterialien:**

Konica Minolta garantiert 5 Jahre nach Produktionseinstellung des bizhub C3300i die Ersatzteil- und Verbrauchsmaterialversorgung.

**Wartung des Geräts:** Reinigungs-, Wartungs- und Entsorgungstätigkeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Das Gerät hat 1 Filter. Der Filter muss nach etwa 200.000 Ausdrucken getauscht werden.

**Batterien:** dieses Produkt enthält eine Batterie (Lithium Knopfzelle)

**Hinweise zur Handhabung von Tonerkartuschen:** Tonerkartuschen nicht gewaltsam öffnen. Bei eventuell austretendem Tonerstaub in Folge unsachgemäßer Handhabung, diesen nicht Einatmen und Hautkontakt vorsorglich vermeiden. Tonerkartuschen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Bei Hautkontakt Toner unter fließendem Wasser abspülen bzw. mit Seife abwaschen. Bei Reizungen der Haut ärztlichen Rat einholen.

Die Anforderungen des Umweltzeichens wurden mit original Konica Minolta-Toner TNP81K, TNP81C, TNP81M und TNP81Y erreicht.

**Hinweise zu Post-Consumer Kunststoff-Recyclat:** Dieses Gerät verfügt über einen Anteil an Post-Consumer Kunststoff-Recyclat von etwa 10,6%.

**Allgemeiner Hinweis zu Emissionen:** Neue Geräte geben generell flüchtige Stoffe in die Raumluft ab. Bitte sorgen Sie daher in den ersten Tagen für ausreichenden Luftwechsel im Aufstellungsraum. Bei intensiver Nutzung der Geräte wird ein gewisser Abstand zum unmittelbaren Arbeitsplatz empfohlen.

**Doppelseitiger Ausdruck:** Das Gerät ist mit einer Duplex-Einheit als Standard ausgestattet. Damit ist beidseitiger Ausdruck möglich. Standardmäßig ist auch der Druckertreiber auf doppelseitigen Druck eingestellt.

**Mehrseitendruck n-up:** Das Gerät beherrscht den Mehrseitendruck und kann zwei oder mehr Seiten eines Dokuments auf eine Seite drucken. Dies kann in der Software / im Druckertreiber oder am Gerät eingestellt werden und so ein ressourcenschonendes Papierhandling ermöglichen.

**Recyclingpapier:** Dieses Gerät ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier entsprechend EN 12281:2002 geeignet.

**Rücknahme und Verwertung:** Altgeräte mit dem Umweltzeichen, Batterien, leere oder verbrauchte Toner- und Trommeleinheiten werden vom Konica Minolta -Partner vor Ort zurückgenommen und einer Wiederverwendung bzw. werkstofflichen Verwertung zugeführt. Altgeräte aus privater Nutzung können kostenlos bei kommunalen Entsorgern abgegeben werden. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Unterlagen zur effektiven Zerlegung, den Baugruppen und den selektiv zu behandelnden Stoffen, Bauteilen und Verbrauchsmaterialien werden beauftragten Recyclingunternehmen im Bedarfsfall zur Verfügung gestellt. Weitere ausführliche Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Bedienungshandbuch.

Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Konica Minolta-Partner vor Ort, oder wenden Sie sich an:

**Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH**  
Europaallee 17, 30855 Langenhagen, [www.KonicaMinolta.de](http://www.KonicaMinolta.de)

**Deutsches Umweltzeichen Blauer Engel**  
- nur für Deutschland - [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de) -



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

DE-UZ 219/2