

Produktdatenblatt Umwelt/Sicherheit nach DE-UZ 219

Modell: SP C352DN

EDP: 407359, 408210

Gültig ab 18. August 2021 bzw. ab S/N X031R400001, aktualisiert: 29.12.2021

1 Allgemein	
Hauptfunktion in der Grundausstattung	
SP C352DN	<input type="checkbox"/> Kopieren <input checked="" type="checkbox"/> Drucken <input type="checkbox"/> Faxen <input type="checkbox"/> Scannen
Art:	<input type="checkbox"/> Schwarzweiß System <input checked="" type="checkbox"/> Farbsystem
Technologie	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrofotografisch <input type="checkbox"/> Gel-/Tintenstrahl Technologie
Druckgeschwindigkeit Simplex, DIN-A4 Seiten/Minute, nach ISO/IEC 24734	Schwarzweiß: 30 Vollfarbe: 30
Das System ist für den Einsatz im professionellen/ gewerblichen Bereich bestimmt.	
2 Sicherheit (Konformitätserklärung)	
Das System entspricht den folgenden EU-Vorschriften soweit diese anwendbar sind und trägt das CE-Zeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU • EMV Richtlinie 2014/30/EU • Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) • Richtlinie 2009/125/EC (Ökodesignrichtlinie/ ErP Directive) 	
Das System entspricht dem jeweils aktuell gültigen Produktsicherheitsgesetz in Deutschland und Österreich sowie dem Bundesgesetz über die Produktesicherheit in der Schweiz.	
3 Umweltzeichen	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-right: 20px;">  <p>www.blauer-engel.de/uz219</p> <ul style="list-style-type: none"> • geringer Energieverbrauch • emissions- und lärmarm • langlebig </div>  </div>	
Das System erfüllt mit dem TEC Wert die Anforderungen des ENERGY STAR® 3.0 für bildgebende Geräte.	
Die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel DE-UZ 219 sowie des österreichischen Umweltzeichens UZ 16 wurden mit dem von Ricoh gelieferten und empfohlenen Verbrauchsmaterial (Toner) geprüft und erfüllt. Weitere Informationen zum Blauen Engel finden Sie unter: www.blauer-engel.de/uz219 Informationen zum österreichischen Umweltzeichen finden Sie unter www.umweltzeichen.at	
4 Verwendung und Kennzeichnung von Materialien	
Papier	Das Gerät ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier geeignet, das der EN 12281:2002 entspricht. Wir empfehlen den Einsatz des Gerätes im Duplexbetrieb (doppelseitiges Kopieren/ Drucken) Ausstattung des Modells mit einer Duplex- und N-up-Funktion: <input checked="" type="checkbox"/> Serienmäßig vorhanden <input type="checkbox"/> Als optionales Zubehör verfügbar
Toner/ Tinte/ Gel	<input checked="" type="checkbox"/> Toner <input type="checkbox"/> Gel <input type="checkbox"/> Tinte
Ames-Test Toner/ Tinte/ Gel	Negativ (s.a. Sicherheitsdatenblatt zum Toner/Tinte/Gel)
Photoleitertrommel	Organischer Photoleiter (OPC)
Batterien	Mangandioxid Lithium Batterie, frei von Blei, Cadmium und Quecksilber

Flammschutzmittel	In Gehäuseteilen und anderen Kunststoffteilen über 25 g werden keine halogenierten Flammschutzmittel eingesetzt, insbesondere nicht: <ul style="list-style-type: none"> • Polybromierte Biphenyle (PBB), • Polybromierte Biphenylether (PBDE) und • Tetrabrombisphenol A (TBBPA). 			
Kennzeichnung Kunststoffe	Alle Kunststoffteile >25g sind gemäß ISO 11469:2000 und ISO 1043 gekennzeichnet			
Gewichtsanteil Recyclingkunststoff bezogen auf Gesamtkunststoff (Post-Consumer)	<input type="checkbox"/> 0 – 1 %	<input type="checkbox"/> 10 – 15 %		
	<input type="checkbox"/> 1 – 5 %	<input type="checkbox"/> 15 – 20 %		
	<input checked="" type="checkbox"/> 5 – 10 %	<input type="checkbox"/> 20 – 25 %		
Gesetzliche Anforderungen zum Recycling (WEEE)	Das Gerät erfüllt die Anforderungen des ElektroG (Deutschland), der EAG-VO (Österreich) und des VREG (Schweiz) vollständig.			
5 Reichweiten/ Lebensdauer Verbrauchsmaterialien:				
Verbrauchsmaterial	Bezeichnung	EDP	Reichweite (A4)	Testverfahren
Tonerkartuschen	Print Cartridge Black SP C352E	407383/ 408215	ca. 10.000	ISO/IEC 19798
	Print Cartridge Cyan SP C352E	407384/ 408216	ca. 9.000	
	Print Cartridge Magenta SP C352E	407385/ 408217	ca. 9.000	
	Print Cartridge Yellow SP C352E	407386/ 408218	ca. 9.000	
Starterkartusche	Das System wird mit einer Starterkartuschen ausgeliefert. Reichweite ca. 4.000 A4-Seiten (Schwarz) und 3.500 A4-Seiten (Farbe)			
weiteres Verbrauchsmaterial	Black Drum Unit SP C352	407404/ 408223	ca. 15.000	A4 Vorlage 5% Bedeckung; 3 Seiten/Job
	Color Drum Unit SP C352	407405/ 408224	ca. 12.000	
	Fusing Unit SP C352	407407/ 408226	ca. 150.000	A4 Vorlage 5% Bedeckung; 3 Seiten/Job; 50% B&W/50% Farbe
	Transfer Unit SP C352	407408/ 408227	ca. 100.000	
	Waste Toner Bottle SP C352	408110/ 408228	ca. 13.000	
Hinweis zu den hier angegebenen Reichweiten: Die tatsächliche Reichweite hängt von der Bildgröße- und Helligkeit, der Anzahl der auf einmal zu druckenden Seiten, vom verwendeten Papiertyp und -format, Inhalt der Druckbilder und den Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Weitere Hinweise zu Laufzeiten und dem jeweiligen Wechselturnus der Verbrauchsmaterialien finden Sie in der Bedienungsanleitung zum System.				
Hinweis zur Handhabung der Tonerbehälter: Die Tonerbehälter nicht mit Gewalt öffnen, bei Austausch beachten Sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung. In Folge unsachgemäßer Handhabung eventuell austretenden Toner nicht einatmen, sondern mit einem feuchten Tuch aufnehmen. Hautkontakt vermeiden. Sollte Toner dennoch auf die Haut gelangen, betroffene Hautstellen mit reichlich kalt em Wasser und Seife abwaschen. Verahren Sie Toner (alt oder neu) außerhalb der Reichweite von Kindern!				
6 Gewährleistung und Ersatzteile				
Die Gewährleistung für die Geräte entspricht den gesetzlichen Regelungen, soweit diese bindend sind. Von allen Ricoh Vertriebspartnern und Niederlassungen werden All-In Serviceverträge angeboten, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Ricoh Niederlassung bzw. an den nächsten Vertriebspartner. Verbrauchsmaterialien und lebensnotwendige Ersatzteile sind min. 5 Jahre nach Vertrieb des letzten Gerätes dieser Serie erhältlich.				
7 Reinigung und Wartung				
Reinigungs-, Wartungs- und Entsorgungstätigkeiten dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden. Weitere Hinweise zur Reinigung und Wartung des Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Wartung und Spezifikation“.				

8 Leistungsaufnahme		Ermittelt nach DE-UZ 219 und ENERGY STAR® im Auslieferungszustand		
Betriebszustand	Aktivierungszeit ¹⁾ in Minuten (Werkseinstellung)	Rückkehrzeit ²⁾ (s)	Leistungsaufnahme (Watt)	
Maximale Leistungsaufnahme			1200	
Drucken im Dauerbetrieb 30 Seiten/ Minute (15 Minuten Druckbetrieb) monochrom			488	
Bereitschaft	0	0	41,1	
Ruhemodus	1 oder Betätigen der Taste Energie sparen	9	0,6	
Aus	Betätigen des Hauptschalters		< 0,2	
Referenzwert TEC ermittelt gemäß ENERGY STAR® 3.0			0,37 kWh/Woche	
<p>1) <i>Aktivierungszeit</i> : Die Zeit, die nach dem Ende des Druckvorganges vergeht, bis das Gerät automatisch in einen Leerlaufzustand übergeht.</p> <p>2) <i>Rückkehrzeit</i>: Die Zeit, die das Gerät benötigt, um von einem Energiesparzustand in Druckbereitschaft überzugehen.</p>				
<p>Dieses Produkt ist so voreingestellt und ausgelegt, dass Sie Stromkosten sparen. Das System senkt automatisch den Energieverbrauch, wenn es für einen gewissen Zeitraum (1 Min.) nicht verwendet wird. Dieser Modus heißt Ruhemodus. Im Ruhemodus blinkt die Taste [Energiesparen] langsam. Aus diesen Zuständen kehrt das System in kurzer Zeit (oben aufgeführte Rückkehrzeit) in die Druckbereitschaft zurück, sobald es einen Druck- oder Kopierauftrag erhält. Somit können Sie ohne Einschränkungen in Ihrer Produktivität Energie sparen. Das System erfüllt mit seiner Rückkehrzeit die hohen Anforderungen des Blauen Engel, der besonders in diesem Punkt Wert auf eine hohe Benutzerfreundlichkeit legt. Die Aktivierungszeiten für den Energiespar- und Ruhemodus können vom Anwender im Bereich 1-60 min verändert werden.</p> <p>Werden die Aktivierungszeiten allerdings erhöht, führt dies zu einem höheren Energieverbrauch und damit zu höheren Stromkosten. Es wird daher empfohlen, die voreingestellten Aktivierungszeiten nicht zu verändern.</p> <p>Mit Betätigung des Hauptschalters erfolgt noch eine geringe Leistungsaufnahme von max. 0,1 Watt. Eine vollständige Trennung vom Stromnetz kann durch Ziehen des Netzsteckers erfolgen. Bitte beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung, um Schäden am System und evtl. Datenverlust vorzubeugen.</p> <p>Das Gerät ist so ausgelegt, dass es mindestens zweimal täglich in den Aus-Zustand versetzt werden kann.</p> <p>Hinweis zum TEC (Typical Electricity Consumption). Mit der TEC-Methode wird das Ziel verfolgt, die Energieeffizienz von Hardcopygeräten (Kopierer, Drucker, Multifunktionssysteme) zu ermitteln und vergleichbar zu machen. Die Methode ermittelt den Energieverbrauch eines Produktes über eine festgelegte Zeitspanne unter üblichen Betriebsbedingungen. Für das vorliegende System wird von folgendem Nutzungszyklus ausgegangen:</p> <p>Je Arbeitstag 15 Druckaufträge mit jeweils 30 Seiten, einseitig im monochromen Druck, also 450 Seiten/Tag. Damit ergibt sich für eine Woche (7-Tage-Woche mit 5 Arbeitstagen zu jeweils 8 Stunden) ein Stromverbrauch im Standardnutungszyklus gemäß ENERGY STAR® von 0,37 kWh/Woche.</p>				
9 Geräuschemissionen Basissystem				
9.1 Ermittelt gemäß DE-UZ 219 Abschnitt 3.5 im Druckmodus				
Garantierter Schalleistungspegel (L_{WA}d in dB(A))SW			66,5	
Garantierter Schalleistungspegel (L_{WA}d in dB(A)) Farbe			67,4	
9.2 Geräuschemissionen ermittelt gemäß ISO 7779 in Verbindung mit ISO 9296				
	Bereitschaft	Betrieb Monochrom	Betrieb Vollfarbe	
Schalleistungspegel (L_{WA} in dB(A))	27,9	64	64,5	
Garantierter Schalleistungspegel (L_{WA}d in B(A))	3,1	6,7	6,8	
Schalldruckpegel Bedienerposition(L_{pA} in dB(A))	17,3	58	58,5	
Schalldruckpegel Bystander Position (L_{pA} in dB(A))	17,3	52,1	52,8	

10 Stoffliche Emissionen, ermittelt gemäß ISO/IEC 28360 in Verbindung mit DE-UZ 219					
		Monochromdruck		Farbdruck	
		Messwert	Anforderung nach DE-UZ 219 (Blauer Engel)	Messwert	Anforderung nach DE-UZ 219 (Blauer Engel)
Bereitschaftsphase	TVOC [mg/h]	s. Farbdruck	1	0,022.	1
Druckphase (Summe Bereitschafts- + Druckphase)	TVOC [mg/h]	s. Farbdruck	10	2,7	18
	Benzol [mg/h]	s. Farbdruck	< 0,05	0,007	< 0,05
	Styrol [mg/h]	s. Farbdruck	1,0	0,037	1,8
	Nicht identifizierte VOC [mg/h] (nach UZ 171)	s. Farbdruck	0,9	0,054	0,9
	Ozon [mg/h]	s. Farbdruck	1,5	< NG	3,0
Druckphase	Staub [mg/h]	s. Farbdruck	4,0	< BG.	4,0
Druckphase	PER10 PW [Partikel/10min]	s. Farbdruck	3,5 * 10 ¹¹	2,2. * 10 ¹¹	3,5 * 10 ¹¹
NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze Empfehlung nach dem Blauen Engel: Neue elektronische Geräte geben generell flüchtige Stoffe in die Raumluft ab. Daher sollte insbesondere in den ersten Tagen nach Aufstellung des Gerätes für ausreichenden Luftwechsel in den Aufstellungsräumen und ggf. am Arbeitsplatz gesorgt werden. Das System ist mit einem Ozonfilter ausgestattet: Ja: <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar/notwendig: <input checked="" type="checkbox"/> Das System ist mit Staubfilter(n) ausgestattet. Ja: <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar/notwendig: <input checked="" type="checkbox"/> Das Wechseln bzw. Reinigen von Staub- und Ozonfiltern sollte durch technisch geschultes Servicepersonal im Rahmen der vorbeugenden Wartung bzw. bei Bedarf erfolgen.					
11 Entsorgung					
Leerer Tonerbehälter	<input checked="" type="checkbox"/> Rücknahme über das RICOH Sammelsystem				
Gefüllte Tonerbehälter	Gefüllte Abfalltonerbehälter sollen nicht mit dem Haus- und Gewerbemüll entsorgt werden. Sie können bei jeder RICOH Niederlassung und bei jedem RICOH Vertragspartner abgegeben werden.				
Resttoner	<input type="checkbox"/> fällt nicht an. <input checked="" type="checkbox"/> Rücknahme über das RICOH Sammelsystem				
Batterien	<input checked="" type="checkbox"/> GRS-System – Bundesweites Rücknahmesystem für gebrauchte Batterien (Grüne Sammelbehälter). Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen. <input type="checkbox"/> Es wird keine Batterie verwendet.				
Photoleitereinheiten und Ersatzteile	<input checked="" type="checkbox"/> Rücknahme über das RICOH Sammelsystem				
Geräte	Ausgediente Geräte werden zurückgenommen und umweltgerecht wieder aufgearbeitet oder - wenn dies nicht mehr möglich ist - verwertet. Informationen über Annahmestellen für gebrauchte RICOH-Produkte in Deutschland erhalten Sie über den Fachhandel oder über die RICOH-Webseite: Kontakt: https://www.ricoh.de/kontakt/index.html				
Informationen zum europaweitern Ricoh Sammelsystem für Verbrauchsmaterialien finden Sie auf der folgenden Internetseite: https://www.ricoh-return.com					
12 Sonstiges					
Sämtliche Angaben in diesem Datenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.					

Letzte Änderung:
 13.07.2017: Redaktionelle Änderung
 28.12.2017: Redaktionelle Änderung: Logo Blauer Engel
 03.04.2018: EDP-Code-Änderungen aufgenommen
 11.10.2019: Redaktionelle Änderung und Angabe Referenzwert ENERGY STAR 3.0
 18.08.2021: PCR Gehalt aktualisiert, redaktionelle Änderungen, Anpassung auf DE-UZ 219

Diese Ausgabe ersetzt alle vorangegangenen Versionen.